

MI74/75 MINI ALARM ZENDER

De MI74 en MI75 zijn sterke, onopvallende UHF zenders die onder andere kunnen worden gebruikt voor stafbeveiliging en voor draadloze zusteroproep.

Het alarm wordt geactiveerd door op de knop te drukken.

Aanvullende mogelijkheden:

Als de zender drie keer binnen 0,8 tot 1,3 seconden wordt ingedrukt, wordt een 3P alarm geactiveerd.

Door de alarmzender gedurende circa 4 seconden in te drukken wordt een lang-druk signaal verzonden.

Deze functies kunnen worden gebruikt voor een alarmmelding met een andere prioriteit of om het alarm te resetten.



De MI74/75 is een mini UHF zender die gebruikt wordt in ConDigi TeleVagt systemen.

De batterij wordt op drie manieren gecontroleerd:

1. De batterij wordt bij elke activiteit van de zender getest. Als de batterij bijna leeg is, geeft hij dat door aan de ontvanger.
2. De zender voert een actieve batterijtest uit na x uur. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.
3. Een 'actief' signaal wordt verzonden na x uur om de ontvanger duidelijk te maken dat de zender actief is. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.

(x kan zijn: 1, 6, 12, 24, 48 of 96 uur)

Technische gegevens:

Afmeting: diam. 43 mm, dikte 12 mm

Gewicht: 15 gram incl. batterijen

Freq. MI74: 432-470 MHz

Freq. MI75: 869 MHz

Kleur: Zwart en lichtgrijs

Wordt geleverd met:

- Katoenen ketting met breeksluiting
- Elastische polsband
- Ring voor ketting en clips - zwart
- Ring voor polsband - zwart

Artikelnummer:

JEN-MI74 UHF alarmzender MI74

JEN-MI75 UHF alarmzender MI75