

MIP74/75 MINI ALARM- EN PLAATSBEPALINGSZENDER

De MIP74 en MIP 74 zijn sterke, niet opvallende UHF zenders die onder andere kunnen worden gebruikt voor stafbeveiliging, draadloze zusteroproep en andere oproepen.

Het alarm wordt geactiveerd door op de knop te drukken. Bij alarm wordt een ID alarm met positionering verzonden.

Aanvullende mogelijkheden:

Als de zender drie keer binnen 0,8 tot 1,3 seconden wordt ingedrukt, wordt een 3P alarm geactiveerd.

Door de alarmzender gedurende circa 4 seconden in te drukken wordt een lang-druk signaal verzonden.

Deze functies kunnen worden gebruikt voor een alarmmelding met een andere prioriteit of om het alarm te resetten.



De MIP74/75 is een mini UHF zender die gebruikt wordt in ConDigi TeleVagt systemen.

De batterij wordt op drie manieren gecontroleerd:

1. De batterij wordt bij elke activiteit van de zender getest. Als de batterij bijna leeg is, geeft hij dat door aan de ontvanger.
2. De zender voert een actieve batterijtest uit na x uur. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.
3. Een 'actief' signaal wordt verzonden na x uur om de ontvanger duidelijk te maken dat de zender actief is. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.

(x kan zijn: 1, 6, 12, 24, 48 of 96 uur)

Technische gegevens:

Afmeting: diam. 43 mm, dikte 12 mm
Gewicht: 15 gram incl. batterijen
Bereik: 300 meter buiten en 40-60 meter in gebouwen
Freq. MIP74: 432-470 MHz
Freq. MIP75: 869 MHz
Kleur: Rood en lichtgrijs

Wordt geleverd met:

- Katoenen ketting met breeksluiting
- Elastische polsband
- Ring voor ketting en clips - rood
- Ring voor polsband - rood

Artikelnummer:

JEN-MIP74 Mini alarmzender MIP74 met ID en positie

JEN-MIP75 Mini alarmzender MIP75 met ID en positie