

## PS74/75 MINI ALARMZENDER MET POSITIONERING

De PS74 en PS75 zijn zenders die een alarm samen met plaatsbepaling uitzenden. De zenders worden telkens geactiveerd nabij een plaatsbepalingindicator. Vervolgens wordt de positie doorgegeven. De indicatoren kunnen naar wens geplaatst worden, bijvoorbeeld bij een gangende, buitendeur of lift.

Afhankelijk van de drager kunnen meer of minder bevoegdheden gegeven worden, zoals een deur sluiten wanneer men bij een buitendeur komt, voor iemand die de neiging heeft om weg te lopen.

De zender wordt gebruikt om mensen die gedesoriënteerd kunnen raken of vergeetachtig zijn, snel en eenvoudig te kunnen lokaliseren. Daarbij wordt optimale vrijheid geboden, binnen de mogelijkheden van de drager.

Wanneer een positieindicator wordt gepasseerd die actief gemaakt is, wordt een alarm verstuurd.



De batterij wordt op drie manieren gecontroleerd:

1. De batterij wordt bij elke activiteit van de zender getest. Als de batterij bijna leeg is, geeft hij dat door aan de ontvanger.
2. De zender voert een actieve batterijtest uit na x uur. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.
3. Een 'actief' signaal wordt verzonden na x uur om de ontvanger duidelijk te maken dat de zender actief is. Als de zender gebruikt wordt, wordt de timer gereset na iedere zending.

(x kan zijn: 1, 6, 12, 24, 48 of 96 uur)

### Technische gegevens:

Afmeting: diam. 43 mm, dikte 12 mm

Gewicht: 15 gram incl. batterijen

Freq. PS74: 432-470 MHz

Freq. PS75: 869 MHz

Kleur: Lichtgrijs

Wordt geleverd met:

- Katoenen ketting met breeksluiting
- Elastische polsband
- Ring voor ketting en clips - lichtgrijs
- Ring voor polsband - lichtgrijs

### Artikelnummer:

JEN-PS74 ID badge UHF met positie

JEN-PS75 ID badge UHF met positie