

ROOKDETECTOREN

De rookdetector van STT Condigi heeft twee versies: een met 1 jaar batterij levensduur en een met 5 jaar batterij levensduur.

Beide versies hebben een ingebouwde STT zender waarmee de rookdetector alarmen kunnen sturen naar de STT zorgtelefoons via een radiosignaal. Bij een alarm, zullen de rookdetectoren ook een lokaal alarm activeren en een LED lamp laten knipperen.

De rookdetectoren activeren voordat de rook of de concentratie rook te gevaarlijk wordt voor mensen. Wanneer de rook is verdwenen, zullen de rookdetectoren automatisch resetten.

De 1-jaar rookdetector gebruikt een 9V alkaline batterij voor voeding. De 5-jaar rookdetector heeft een niet-vervangbare ingebouwde batterij.

Als de batterij leeg dreigt te raken – voor de STT zender, de 9V alkaline batterij of de ingebouwde batterij – wordt een alarm naar de zorgtelefoon gestuurd. De 5-jaar versie rookdetector piept ook iedere 60 seconden als de ingebouwde batterij leeg dreigt te raken.

Beide rookdetectoren hebben een testknop die een alarm naar de zorgtelefoon geeft. De testknop vereenvoudigt het programmeren van de detector op de zorgtelefoon en maakt eenvoudige activering van bedien doeleinden mogelijk.



1 jaar levensduur



5 jaar levensduur

Specificaties:

Model	1 jaar	5 jaar
Kleur	Wit	Wit
Detectie	Optisch	Optisch
Frequentie	869 Mhz	869 Mhz
Voeding	9V alkaline batterij + 3V STT zender TX4	Ingebouwde batterij + 3V STT zender TX4
Levensduur batterij	1 jaar voor Alkaline batterije 5 jaar voor de TX4	10 jaar voor de ingebouwde batterij 5 jaar voor de TX4
Stroom verbruik	in rust 10µA, alarm 10µA	in rust 10µA, alarm 10µA
Geluid	85 dB op 3 meter	85 dB op 3 meter
Temperatuur	+4°C - +40°C	+4°C - +40°C
Afmetingen	100 mm diameter, 45 mm hoog	80 mm diameter, 42 mm hoog